

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE DEL TELECOMANDO MARCA BFT MOD. MITTO (2/4) CH

La programmazione si effettua nelle vicinanze della ricevente radio posta, di solito, nelle vicinanze della automazione.

E' necessario disporre di un telecomando originale già programmato e funzionante.

1. Premere **contemporaneamente i primi due tasti** del telecomando funzionante, programmato e, all'accensione del led, rilasciarli.
2. Premere **il tasto con il quale si attiva l'automazione** e, all'accensione del led, rilasciarlo.
3. Premere **contemporaneamente i primi due tasti del telecomando nuovo** e, all'accensione del led, rilasciarli.
4. Premere **il tasto con cui si desidera attivare l'automazione sul nuovo telecomando** e, all'accensione del led, rilasciarlo. Attendere 10 sec. e premere il pulsante programmato per verificare l'attivazione della automazione.

Nel caso in cui l'operazione non andasse a buon fine o si commettessero errori, ripetere la procedura descritta non prima di aver atteso **almeno 20 secondi**.

Nel caso si possieda il vecchio modello MITTO 2 o 4 canali come originale già programmato, con un piccolo foro nella parte posteriore, **al punto 1, premere il tasto nascosto e rilasciarlo all'accensione del led (vedi figura)** invece che i primi due tasti. Successivamente seguire i passaggi indicati.



*Premere il tasto NASCOSTO
posto all'interno del foro.*