

## Terminali e Giunti preisolati

### Terminali preisolati rinforzati

da 0,14 a 6 mm<sup>2</sup>  
anti da 20 a 10

I contatti maschio e femmina preisolati FASTON PIGG uniscono la semplicità dell'AMP FASTON alla tecnica di stampatura PIGG. La terminazione preisolata assicura una connessione di massima conduttività e sicura in presenza di vibrazioni.

Ogni terminale FASTON PIGG è realizzato in ottone stagnato o in bronzo fosforoso, con un tubetto in rame e un manicotto isolante aderente sul corpo del terminale.

### Vantaggi:

- L'ingombro ridotto permette un più facile inserimento del terminale isolato.
- Il manicotto in rame fornisce un supporto circolare all'isolamento e ai contatti.
- I manicotti e gli attacchi standard sono colorati in base al codice prestabilito per facilitare l'identificazione.

### FASTIN-FASTON

Blocchetti multipli  
Sistemi di blocchetti multipli da 1 a 8 vie


I connettori FASTIN-FASTON offrono i vantaggi della tecnologia FASTON in molteplici applicazioni. Nei cablaggi sono usati principalmente come connettori negli azionatori.

### FASTON PIGG, FASTIN-FASTON



### Altrezi

E' disponibile una vasta gamma di attrezzature manuali mentre, per produttori più vasti, sono disponibili attrezzature pneumatiche ed elettriche. Gli attrezzi di servizio completano la gamma di attrezzature AMP.



## Terminali e Giunti preisolati

### Connettori multi posizione FASTON-FASTON

#### • Serie 250

#### Terminali femmina

#### con supporto di isolante



**A**

| Tipo | Spessore materiale mm | Distanza conduttore mm* | Diametro isolante mm | Spessore materiale mm | Spessore materiale mm AVE | PIN Ø/mm Ø/mm | Dimensioni mm |      |     |      | Illustrazione |
|------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|---------------|------|-----|------|---------------|
|      |                       |                         |                      |                       |                           |               | W             | L    | E   | T    |               |
| A    | 0,8                   | 0,0-0,8                 | 2,0-2,2              | 0,22                  |                           | 60300-1       | 3,4           | 19,0 | 7,7 | 0,80 |               |
| A    | 0,8                   | 0,75-2,5                | 2,1-4,1              | 0,22                  | 60304-0                   | 40300-0       | 3,4           | 19,0 | 7,7 | 0,80 | Ver. pag. 11  |
| A*   | 0,8                   | 4,0-6,0                 | 2,4-5,1              | 0,22                  |                           | 160304-0      | 3,4           | 19,0 | 7,7 | 0,80 |               |

\*Conforme a DIN 46348, Parte 3.

Utensile di estrazione: P/N 725864-1

#### Terminali maschio

#### con supporto di isolante



**B**



**C**

| Tipo | Distanza conduttore mm* | Diametro isolante mm | Spessore materiale mm | Spessore materiale mm | AVE     | PIN Ø/mm Ø/mm | Dimensioni mm |    |      | Illustrazione |
|------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------------|---------------|----|------|---------------|
|      |                         |                      |                       |                       |         |               | W             | L  | E    |               |
| B*   | 0,0-0,8                 | 2,0-2,2              | 0,8                   | 0,4                   |         | 60300-0       | 6,0           | 28 | 11,7 |               |
| B*   | 0,0-1                   | 2,1-4,1              | 0,8                   | 0,4                   | 60304-0 | 40304-0       | 6,0           | 28 | 11,7 | Ver. pag. 11  |
| C*   | 0,0-2,1                 | 2,1-4,1              | 0,8                   | 0,4                   |         | 40300-0       | 6,0           | 28 | 11,6 |               |
| B    | 4,0-6,0                 | 2,4-5,1              | 0,8                   | 0,4                   |         | 160300-0      | 6,0           | 28 | 11,7 |               |

\*Conforme a DIN 46348, esatto per la sezione conduttore.

Utensile di estrazione: P/N 725864-1