

GAR-100

Alimentatore e Ronzatore



L'alimentatore - ronzatore GAR-100 dispositivo indispensabile al giuntista telefonico, è caratterizzato da una doppia funzionalità: alimentatore 9 VDC e ronzatore prova-continuità.

GAR-100 permette l'alimentazione del circuito (doppino fuori servizio o cavo da allacciare/posare) e, con l'inserzione di due cuffie microtelefoniche COMMUNICATOR, la conversazione fra gli operatori posti all'estremità del cavo (per attività di numerazione cavi, test sull'efficienza della connessione, ecc.).

La seconda funzione del ronzatore GAR-100 è quella di verificare la continuità di un conduttore fino ad un carico di linea di 2 k Ω , garantendo il test del doppino telefonico su lunghezze ben superiori alle normali tratte. La rilevazione della continuità si manifesta con l'emissione di un tono continuo del ronzatore. GAR-100 è realizzato in ABS di colore arancione ad alta visibilità resistente agli urti ed è dotato di cinghietta per agevolare il lavoro a mani libere.

Specifiche Tecniche:

- Alimentazione : 6 batterie alcaline o ricaricabili (NiCd o NiMh)
- Modalità : Prova di continuità
- Corrente (RI 0 Ω) : $I_{min} = 35 \text{ mA}$ a 9 Vcc
- Campo rilevamento : 0 ÷ 2 K Ω
- Temperatura operativa : -20 ÷ +70°C
- Protezione IP : 20
- Dimensioni : 70 x 80 x 70 mm
- Lunghezza cavi : 120 cm
- Peso : 100 g