

CONVERTITORE DC/DC STEP-DOWN

USCITA 0,8-30V-5A (cod. STEPD5V32)

Convertitore DC/DC step-down che permette di convertire una tensione continua in ingresso compresa tra 5 e 32 volt in una tensione di uscita da 0,8 a 30 volt (regolabile tramite trimmer). La massima corrente disponibile è di circa 5 A. Può funzionare anche come caricabatterie impostando il limite di corrente.

Specifiche tecniche

- Tensione di ingresso: da 5 Vdc a 32 Vdc
- Tensione di uscita: da 0,8 Vdc a 30 Vdc (regolabile)
- Corrente di uscita: 5 A
- Efficienza di conversione: 90%
- Ripple di uscita: 50 mV (max)
- Dimensioni (mm): 51x26,3x14
- Temperatura di funzionamento: da -40°C a +85°C

